

Link do produktu: <https://solarne.info/przekaznik-napieciowy-1-faz-63a-rozwiazuje-problem-za-wysokiego-napiecia-p-3681.html>



Przełącznik napięciowy 1-faz 63A - rozwiązuje problem za wysokiego napięcia

Cena brutto	140,00 zł
Cena netto	113,82 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	S95855432434

Opis produktu

PRZEKAZNIK NAPIĘCIOWY 1-FAZOWY

Umożliwia rozwiązanie problemu za wysokiego napięcia w sieci i wyłączania falownika. Oczywiście trzeba podłączyć do tej fazy na której występuje najwyższe napięcie

Urządzenie to ustawia się na próg napięcia po przekroczeniu którego aktywuje się wyjście np. podłączona grzałka do bojlera. Można podłączyć obciążenie aż 63 A (14kW). Podłączenie w rozdzielni musi wykonać elektryk (osoba uprawniona). Przełącznik pasuje do standardowej szyny DIN

Urządzenie umożliwia sterowanie w przypadku za wysokiego i za niskiego napięcia, a także za wysokiego obciążenia. Posiada miernik zużytej energii w kWh. Zapisuje historię włączeń i wyłączeń. Można też niezależnie od napięcia i natężenia ustawić okresowe włączanie i wyłączanie obciążenia, według kalendarza. Uwaga: urządzenie umożliwia ustawienie granicy napięć z dokładnością do 1V w przeciwieństwie do wielu innych gdzie próg ustawia się w przybliżeniu.

- Product Parameters:
- 1.Model number:TVPS1-63
 - 2.Power supply:230VAC 50/60Hz
 - 3.Max.Loading power: 1~40A Adjustable(default:20A)
1~63A Adjustable(default:40A)
1~80A Adjustable(default:60A)
 - 4.Over-voltage protection value range:230V~300~OFF(default:270V)
Over-voltage recovery voltage range:225V~295V(default:250V)
Over-voltage protection action time:0.1s~30s(default value:1s)
Over-voltage r ecovery delay time:1s~500s(default:30s)
 - 5.Under-voltage protection value range:140V--210V --OFF(default:170V)
Under-voltage recovery voltage range:145V--215V (default:190V)
Under-voltage protection action time:0.1s~30s(default:1s)
Under-voltage r ecovery delay time:1s~500s(default:30s)
 - 6.Over-current adjustment range:1-40A (default:20A) 1-63A (default:40A) 1-80A(default:60A)
Over-current action range:0.1~30 second (default:1s)
Over-current r ecovery delay time:1s~500s(default:30s)

-
7. Power-on delay time: 1s~500s(default: 10s)
 8. Power consumption : <2W
 9. Electric machinery life : 100,000 times
 10. Installation: 35mm DIN rail