

Link do produktu: <https://solarne.info/wyprzedaz-akumulator-lifepo4-100ah128v-z-bms-wywietlacz-lcd-klasa-b-realna-pojemnosc-50ah-p-4518.html>



WYPRZEDAŻ Akumulator LiFePO4 100Ah/12.8V z BMS + wywietlacz LCD (klasa B, realna pojemność 50Ah)

Cena brutto	499,00 zł
Cena netto	405,69 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Producent	SONET

Opis produktu

Akumulator LiFePO4 100 Ah 12.8V (litowo-żelazowo-fosforanowy)

Klasa B Zmniejszona pojemność realna do minimum 50Ah

Akumulator z BMS (czyli z elektroniką kontrolującą ładowanie) i z wyświetlaczem LCD

Akumulator umożliwia ładowanie i rozładowanie prądami do 100A !

Zalecany prąd ładowania 20A

Gwarantowane przez producenta 2000 cykli bez spadku pojemności - czyli DOD 100%

Zakładając pracę na 3000 cykli, mamy około 10 lat pracy.

Dla 6000 cykli finalna pojemność szacowana jest na około 80%. Są to typowe parametry ogniw LiFePo4.

Na żywotność akumulatorów wpływa nie tylko ilość cykli, ale charakter cykli. Akumulatory obciążane małymi prądami są trwalsze nawet 2 krotnie od tych obciążanych dużym prądem. Dlatego warto unikać przeciążania. Podobnie jak jazda samochodem - jeśli jeździmy cały czas w ciśniętym pedale gazu do "dechy" silnik wytrzyma zwykle 1/10 tego co przy spokojnej eksploatacji. Warto też pamiętać, że obciążanie dużymi prądami powoduje spadek efektywnej pojemności (nie chodzi tu o zużycie akumulatora). Przykładowo w pełni naładowany akumulator obciążany prądem 50A popracuje godzinę, ale obciążony prądem 10A popracuje 10 godzin.

Zalety w stosunku do typowego akumulatora kwasowego lub żelowego lub AGM:

1. Mniejsza masa - ponad 2 krotnie.
2. Większa trwałość - ponad 6 krotnie - typowy akumulator AGM lub GEL wytrzyma do 2 lat (około 500 pełnych cykli)
3. Większa wydajność prądowa - kilkukrotnie

Gwarancja 1 rok. Jest to produkt zużywalny. Prawidłowe działanie zależy od właściwego użytkowania !

Produkt wytworzony na nasze zlecenie w fabryce w Chinach.

Wskazania wyświetlacza LCD należy traktować jako przybliżone wartości, ze względu na płaską charakterystykę

ogniw LiFePo4

Warunki gwarancji i realne parametry:

Gwarantujemy minimalną, realną pojemność nowego akumulatora na poziomie 50Ah.

Akumulatory LiFePo4 można ładować typowymi ładowarkami jak do akumulatorów kwasowych, ale te ładowarki najczęściej niedoładują do pełna akumulatora. Zwykle do 80% - 90%. Akumulatory LiFePo4 należy ładować do napięcia 14,6V (czyli 3,65V na celę). Wtedy akumulator naładowany jest w 100%. Ale z drugiej strony NIE warto ładować na 100% bo to skraca żywotność. Podana żywotność akumulatora dotyczy rozładowania do 10% i naładowania do max 90%. Wtedy w praktyce wykorzystujemy 80% pojemności, ale za to znacznie przedłużamy jego żywotność.

Będąc odpowiedzialnym sprzedawcą podajemy realne cechy produktów jakie oferujemy. Większość sprzedawców nie sprawdza realnych parametrów swych produktów (lub nie chce sprawdzać). Zwykle klient nie ma odpowiedniego sprzętu do przeprowadzenia realnego testu np. pojemności akumulatora.