

Link do produktu: <https://solarne.info/elementy-do-wykonania-konstrukcji-betonowanej-na-grunt-na-6-paneli-o-wymiarach-do-230cm-x-114cm35mm-w-pionie-uklad-3x2-p-2892.html>



Elementy do wykonania konstrukcji betonowanej na grunt na 6 paneli o wymiarach do 230cm x 114cm/35mm w pionie układ 3x2

Cena brutto	1 382,45 zł
Cena netto	1 124,04 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	4 dni
Producent	SONET

Opis produktu

6

liczba paneli w konstrukcji (3x2)

35mm

obsługiwana grubość paneli

24°

efektywny kąt pochYLENIA

164-230cm

obsługiwana długość panelu

O konstrukcji na 6 paneli w układzie 3x2

Ten zestaw to komplet elementów stalowych do samodzielnego wykonania naziemnej konstrukcji montażowej pod **6 paneli fotowoltaicznych o grubości 35mm**, w układzie 3x2 (3 panele w rzędzie, 2 rzędy), betonowanej bezpośrednio w gruncie. Konstrukcja obsługuje panele o długości od 164 do 230 cm i maksymalnej szerokości 114 cm, montowane pod efektywnym kątem pochyleńa 24 stopnie.

Ważne zastrzeżenie sklepu: ten system NIE jest przeznaczony do montażu na dachu - nie posiada certyfikatów bezpieczeństwa i odporności np. na wiatr wymaganych dla konstrukcji dachowych. Zestaw zawiera komplet elementów stalowych oprócz betonu do zalania fundamentów - dokładna instrukcja montażu krok po kroku, z wymiarami cięcia i rozstawem wykopów, znajduje się w sekcji poniżej.

Dla kogo jest ta konstrukcja



Właściciele działek i domów z ogrodem

Idealne dla: montaż naziemny zamiast dachowego

Przykład: system betonowany w gruncie, nie na dach



Osoby budujące instalację samodzielnie (DIY)

Idealne dla: montaż własnymi siłami z podstawowymi narzędziami

Przykład: wymagane narzędzia: piła kątowna, wiertarka fi 10, klucz francuski



Instalacje na 6 paneli w układzie 3x2

Idealne dla: kompaktowa konstrukcja na małą instalację naziemną

Przykład: 6 wykopów fundamentowych, 2 moduły (4 panele + 2 panele)



Lokalizacje z możliwością silnych bocznych wiatrów

Idealne dla: dodatkowe wzmocnienie konstrukcji zastrzałem

Przykład: opcjonalne 2 dodatkowe słupki 230cm jako stężenie (do dokupienia osobno)

Opinia eksperta

inż. Paweł Marczewski, Energy Systems Engineer

instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, 13 lat praktyki – solarne.info / Komputery SONET S.C.

Co działa dobrze: (1) kompletny zestaw elementów stalowych obejmujący wszystko poza betonem, (2) szczegółowa instrukcja montażu z dokładnymi wymiarami cięcia i rozstawu, (3) możliwość dodatkowego wzmocnienia konstrukcji przy silnych bocznych wiatrach.

Czego trzeba być świadomym: ten system nie jest przeznaczony do montażu na dachu i nie posiada certyfikatów bezpieczeństwa/odporności na wiatr wymaganych dla konstrukcji dachowych - to rozwiązanie wyłącznie naziemne, betonowane w gruncie. Montaż wymaga precyzyjnego przycięcia elementów na wymagane długości i wywiercenia otworów fi 10 - warto dokładnie przeanalizować instrukcję przed zakupem betonu i rozpoczęciem prac. Zastrzały wzmacniające przy silnym wietrze bocznym nie wchodzą w skład zestawu.

Podsumowanie: Solidny zestaw do samodzielnego montażu naziemnej konstrukcji pod 6 paneli 35mm w układzie 3x2, z jasno określonym przeznaczeniem (grunt, nie dach) i szczegółową instrukcją krok po kroku. Wymaga podstawowych umiejętności budowlanych i własnego betonu.

Jak przebiega montaż konstrukcji

Przygotowanie elementów:

Wykopy i betonowanie:

Montaż szyn i paneli:

Co to oznacza w praktyce:

Specyfikacja konstrukcji na 6 paneli 3x2

Wymiary i kąt	
Liczba paneli	6 (układ 3x2)
Grubość paneli	35mm
Długość panelu	164-230 cm
Maksymalna szerokość panelu	114 cm
Kąt pochylenia	24 stopnie
Konstrukcja i montaż	
Przeznaczenie	montaż naziemny, betonowany w gruncie (nie na dach)
Profile	stalowe 40x60 i 40x40
Śruby	M10x120 i M10x140
Otwory montażowe	fi 10
Narzędzia i zawartość	
W zestawie	komplet elementów stalowych (bez betonu)
Wymagane narzędzia	piła kątowna, wiertarka z wiertłem fi 10, klucz francuski
Opcjonalne wzmocnienie	2 dodatkowe słupki 230cm jako zastrzały przy silnym wietrze (nie w zestawie)

Zastosowania konstrukcji na 6 paneli

Produkty kompatybilne i uzupełniające

Elementy montażowe do instalacji fotowoltaicznych

dotatkowe akcesoria montażowe do instalacji naziemnych i dachowych

[zobacz elementy montażowe →](#)

Jak dobrać tę konstrukcję

- 1. Sprawdź grubość i wymiary paneli** System obsługuje panele o grubości 35mm, długości 164-230 cm i maksymalnej szerokości 114 cm - upewnij się, że Twoje panele mieszczą się w tym zakresie.
- 2. Zaplanuj miejsce montażu** To rozwiązanie wyłącznie naziemne, betonowane w gruncie - nie montuj go na dachu, bo nie ma wymaganych certyfikatów bezpieczeństwa.
- 3. Przygotuj narzędzia i beton** Do montażu potrzebna jest piła kątowna, wiertarka z wiertłem fi 10, klucz francuski oraz własny beton do zalania fundamentów - nie są one częścią zestawu.
- 4. Rozważ wzmocnienie przy silnym wietrze** Jeśli spodziewasz się silnych bocznych wiatrów, dokup dodatkowo 2 słupki 230cm na zastrzał wzmacniającą konstrukcję.

Pełna instrukcja montażu (oryginał sklepu)

Zestaw elementów do samodzielnego wykonania systemu montażowego na 6 paneli w pionie, w układzie 3x2 betonowanego w gruncie (3 panele w rzędzie, 2 rzędy). System nie jest przeznaczony do montażu na dachu ! (nie posiada certyfikatów bezpieczeństwa i odporności na np. wiatr)

Jest to kompletny system i zawiera wszystkie elementy prócz betonu do zalania. Montaż wymaga przycięcia elementów na wymaganą długość i wywiercenia otworów fi 10. Potrzebne narzędzia to piła kątowna, wiertarka z wiertłem do metalu fi 10 i klucz francuski do skręcania.

System na panele grubości 35mm, długość od 164 do 230 cm, szerokość maksymalna paneli 114cm

Instrukcja montażu:

Wykonujemy z profili stalowych 40x60 elementy jak na rysunku i montujemy na śruby M10x120 (czerwone). Pod śruby wiercimy otwory fi 10. 3 takie komplety

UWAGA: trzy słupki trzeba przeciąć aby uzyskać elementy 140cm i 90cm, i 2 słupki trzeba przeciąć na połowy tj po 115cm (1 element 115cm pozostanie nieużyty)

Śruba żółta M10x140 łączy 3 elementy tj te 115cm i 230cm na zakładkę ok 6cm i zastrzał 90cm. 2 profile 40x40 o długości 235cm trzeba przeciąć na połowy.

Następnie wykonujemy 6 wykopów na zabetonowanie. W jednym kierunku oddalone o 200 centymetrów (jak na rysunku) a całe konstrukcje oddalone od siebie na odległość 210 cm i 110cm. Konstrukcja nie jest symetryczna. Jest moduł na 4 panele i drugi moduł na 2 panele.

Ważne aby konstrukcje były równo i pionowo zabetonowane. Po zastygnięciu betonu montujemy profile 40x40 poziomo tj. skręcamy łącznikami cały profil 235cm i połówkę profilu o długości 117,5cm i takie 4 szyny montujemy na stelażu, przy czym 2 szyny na końcach u góry i u dołu, a pozostałe 2 na środku. ale oddalone od siebie o około 60cm

Na te szyny kładziemy panele i przymocowujemy klemami.

W przypadku spodziewanych silnych bocznych wiatrów konstrukcję można dodatkowo wzmocnić tzw. stężeniem/zastrzałem przy użyciu dodatkowych 2 słupków o długości 230cm zamocowanych od tyłu konstrukcji pod kątem (jedno mocowanie u dołu kompletu z rysunku, a drugie u góry takiego komplety z rysunku). Te zastrzały dokopujemy osobno - nie ma ich w tym zestawie.

Efektywny kąt pochylenia paneli to 24 stopnie.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Czy tę konstrukcję można zamontować na dachu?

Nie - system jest przeznaczony wyłącznie do montażu naziemnego, betonowanego w gruncie, i nie posiada certyfikatów bezpieczeństwa wymaganych dla konstrukcji dachowych.

Ile paneli pomieści ta konstrukcja i w jakim układzie?

Konstrukcja jest przeznaczona na 6 paneli w układzie 3x2 (3 panele w rzędzie, 2 rzędy).

Jakiej grubości panele obsługuje ten system?

System jest przeznaczony do paneli o grubości 35mm, długości od 164 do 230 cm i maksymalnej szerokości 114 cm.

Czy w zestawie jest beton do fundamentów?

Nie - zestaw zawiera komplet elementów stalowych, ale beton do zalania fundamentów trzeba zapewnić we własnym zakresie.

Jaki jest kąt pochylenia paneli w tej konstrukcji?

Efektywny kąt pochylenia paneli wynosi 24 stopnie.

Dowiedz się więcej na naszym blogu

Pełną instrukcję montażu krok po kroku znajdziesz poniżej, w sekcji zachowanej z opisu sklepu.

[Przejdź do bloga solarne.info →](#)

Informacja: dane techniczne pochodzą z materiałów producenta i karty produktu sklepu. Opis może zawierać niezamierzone błędy – przed zakupem i montażem zweryfikuj parametry w dokumentacji producenta (solarne.info). Montaż i uruchomienie powinien wykonać uprawniony elektryk zgodnie z instrukcją. Komputery SONET S.C. nie odpowiada za skutki nieprawidłowego montażu lub konfiguracji.

Wsparcie serwisowe i obsługa klienta

Dobór przed zakupem

Uruchomienie i konfiguracja

Dokumentacja

Pomoc techniczna po zakupie

Kompletny zestaw na naziemną konstrukcję dla 6 paneli

Sprawdź dostępność i zamów

KOMPUTERY SONET S.C. - solarne.info

22 299 23 26

biuro@so.net.pl

solarne.info