

Link do produktu: <https://solarne.info/zestaw-montazowy-na-2-panele-fotowoltaiczne-35mm-grubosci-szer-max-115cm-montaz-w-pionie-dach-pokryty-dachowka-p-2165.html>



Zestaw montazowy na 2 panele fotowoltaiczne 35mm grubości, szer max 115cm, montaż w pionie, dach pokryty dachówką

Cena brutto	212,96 zł
Cena netto	173,10 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin

Opis produktu

Zestaw montażowy 2 paneli fotowoltaicznych grubości 35mm, w orientacji pionowej na dachu z dachówki ceramicznej lub betonowej.
W skład zestawu wchodzi;

- 2 profile aluminiowe 40x40x2350mm
- 4 uchwyty dachowe (montaż pod dachówkę do krokwi - nie zalecamy montażu do łat)
- 4 klemmy końcowe do mocowania paneli wraz z śrubami i nakrętkami kwadratowymi
- 2 klemmy środkowe do mocowania paneli wraz z śrubami i nakrętkami kwadratowymi
- 4 śruby M10x25 + nakrętki kołnierzowe, nierdzewne

System na panele grubości 35mm
uwaga: szerokość paneli nie większa niż 111cm

W zestawie brak wkrętów do drewna mocujących uchwyty dachowe do krokwi.
Zalecamy zakup wkrętów nierdzewnych lub kwasoodpornych np 6x50 (dostępne w naszym sklepie w paczkach po 100 szt)

Uchwyty dachowe wmontujemy pod dachówkami (najlepiej do krokwi lub do łat, jeśli są grube). Dachówkę warto podszlifować (pocienić w miejscu wyjścia sztycy, tak aby nie było szpary). Do wystających z pod dachówek uchwytów przykręcamy śrubami M10 profile 40x40x2220mm
Profile montowane w poziomie w odległości od 90 do 130cm od siebie. Panele przymocowujemy klemmami na docisk do profili. Pomiędzy panelami klemmami środkowymi a na końcach końcowymi. Panele w orientacji pionowej oczywiście. Oczywiście cały układ można obrócić o 90 stopni i wtedy panele są układane w orientacji poziomej, a profile 40x40 są montowane w pionie.
W przypadku montowania obok siebie kolejnych takich zestawów, warto je połączyć łącznikami szyn, dostępnymi w naszym sklepie (na każdy łącznik potrzebne są 2 śruby M10x25 z nakrętkami kołnierzowymi)