

Link do produktu: <https://solarne.info/zestaw-montazowy-na-2-panele-fotowoltaiczne-40mm-grubosci-szer-max-111cm-montaz-w-pionie-dach-pokryty-dachowka-p-59.html>



Zestaw montażowy na 2 panele fotowoltaiczne 40mm grubości, szer max 111cm, montaż w pionie, dach pokryty dachówką

Cena brutto	326,20 zł
Cena netto	265,22 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin

Opis produktu

Zestaw montażowy 2 paneli fotowoltaicznych grubości 40mm, w orientacji pionowej na dachu z dachówki ceramicznej lub betonowej.

W skład zestawu wchodzi;

- 2 profile aluminiowe 40x40x2300mm
- 4 uchwyty dachowe (montaż pod dachówką do krokwi - nie zalecamy montażu do łąt)
- 4 kłemy końcowe do mocowania paneli wraz z śrubami i nakrętkami kwadratowymi
- 2 kłemy środkowe do mocowania paneli wraz z śrubami i nakrętkami kwadratowymi
- 4 śruby M10x25 + nakrętki kołnierzowe, nierdzewne

System na panele grubości 40mm ale można zamienić kłemy na pasujące do paneli 35mm w tej samej cenie.
uwaga: szerokość paneli nie większa niż 106cm

W zestawie brak wkrętów do drewna mocujących uchwyty dachowe do krokwi.

Zalecamy zakup wkrętów nierdzewnych lub kwasoodpornych np 6x50 (dostępne w naszym sklepie w paczkach po 100 szt)

Uchwyty dachowe wmontujemy pod dachówkami (najlepiej do krokwi lub do łąt, jeśli są grube). Dachówkę warto podszlifować (pocienić w miejscu wyjścia sztycy, tak aby nie było szpary). Do wystających z pod dachówek uchwytów przykręcamy śrubami M10 profile 40x40x2220mm

Profile montowane w poziomie w odległości od 90 do 130cm od siebie. Panele przymocujemy kłemami na docisk do profili. Pomiędzy panelami kłemami środkowymi a na końcach końcowymi. Panele w orientacji pionowej oczywiście.

Oczywiście cały układ można obrócić o 90 stopni i wtedy panele są układane w orientacji poziomej, a profile 40x40 są montowane w pionie.

W przypadku montowania obok siebie kolejnych takich zestawów, warto je połączyć łącznikami szyn, dostępnymi w naszym sklepie (na każdy łącznik potrzebne są 2 śruby M10x25 z nakrętkami kołnierzowymi)